

AUTO TABLICA L-CD7X50R



WYPOSAŻENIE:

- tablica
- podkładki samoprzylepne
- pilot+baterie
- przejście z 12v na 230



FUNKCJE :

- Tablica może zapamiętać 9 wiadomości, z których każda może się składać z 250 znaków
- można wyświetlać wiadomość w trzech prędkościach
- znaki: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!
@#\$%^&*()_+{ }[]=<> , . ' " ?

WPROWADZANIE TEKSTU:

Krok 1:

Podłączamy tablicę do gniazda zapalniczki w samochodzie lub poprzez przejściówkę z 12v na 230v. Na pilocie naciskamy na guzik on/off.

Krok 2:

Aby zacząć wprowadzać tekst wciskamy na pilocie guzik EDIT. Wyskoczy informacja o pamięci P:1 co oznacza pierwsze miejsce w pamięci (P:1.....P:9).

Jeżeli chcemy aby tekst był zapisany pod pozycją P:1 naciskamy ENT i możemy wprowadzać tekst. Znaki wyświetlane będą w prawej krawędzi tablicy. Aby wprowadzić kolejną literkę lub znak naciskamy na pilocie guzik strzałki w prawo i powtarzamy tą czynność aż wprowadzimy cały tekst.

Aby zmienić z dużych na małe litery naciskamy na pilocie guzik CAP następnie wprowadzamy literę. Aby dodać znak specjalny @#\$% itd. wciskamy guzik SHT następnie znak, który nas interesuje. Gdy chcemy zatwierdzić wprowadzony tekst naciskamy ENT.

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI:

Wciskamy SPD na ekranie wyświetli się SP:1 co oznacza pierwszą prędkość przewijania tekstu. Na pilocie możemy wybrać inne prędkości korzystając z klawiatury numerycznej.

Dostępne prędkości to :

SP:1-szybko

SP:2-wolniej

SP:3- bardzo powoli

Aby zatwierdzić wciskamy ENT.